

非常時の備えに。 いつでもどこでもコンセント！

SEIWA

正弦波でパソコン・家電にも。 いざという時にも、太陽光から充電できます！

セット内容

ポータブル電源
アダプター
ユーザーマニュアル

ポータブル電源
PD-1000
194100/C



【別売】



ポータブル電源
PD-1000

小型で高出力、大容量リチウムイオンバッテリー コンセントからだけでなく、太陽光からでも発電！ 多様な出力機能で、用途に応じて使用可能！！



●ポータブル電源 仕様

モデル	G1000
バッテリー容量	3.7V 300,000mAh 1,100Wh
定格パワー	1,000W 最大 2,000W
バッテリータイプ	高品質リチウムイオン電池
充電入力	CC/CV 26V/4.5A
AC 出力	110V 60Hz/50Hz
USB 出力	最大 5V 2.1A
QC 3.0	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
DC 出力	最大 12V±1V/8A
TYPE-C 出力	PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A
シガーポート 出力	最大 12V±1V/8A
ソーラー充電 入力	18V ~ 30V
出力波形	純正弦波
総重量	約 12kg
サイズ	406×306×355mm
動作温度	-10℃(14°F) ~ 60℃(140°F)

●主な使用時間容量

容量	1,100Wh
出力(瞬間最大)	1,000W(2,000W)
充電時間	約 8 時間
ソーラーパネル充電時間	約 17 時間
LED ライト 17W	約 65 時間
スマートフォン 15W(充電回数)	約 50 回
小型冷蔵庫 39W	約 19 時間
電動工具 400W	約 2 時間
ノート PC 50W	約 15 時間

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エスディー ワール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495